



Přepínače sítí OT16...125F3C

Montáž na základní desku nebo DIN lištu


Objednací údaje



OT16...40F3C



OT63...80F3C



OT100...125F3C



OHBS2/1



OHBS3/1



OHBS9/1




OHBS12/1



OHBS11/1



OHBS11/1




OHB45_



OHY45_




OXP6x_



OA1G01

OA1G10



OTS63T3



OTS63T1



OZXT3

Přepínače sítí, indikace I-0-II

Rukojet pro přímou montáž na přepínač nebo rukojet a hřídel pro prodloužené ovládání se objednávají samostatně

Typ	Počet pólů	Jmenovitý proud / výkon do 415 V~		Průřez přípojovacích vodičů [mm²]	Objednací číslo
		AC21...22A [A]	AC23A [A] / [kW]		
OT16F3C	3	16	16 / 7,5	0,75...10	1SCA104816R1001
OT25F3C	3	25	20 / 9	0,75...10	1SCA104863R1001
OT40F3C	3	40	23 / 11	0,75...10	1SCA104913R1001
OT63F3C	3	63	45 / 22	1,5...35	1SCA105338R1001
OT80F3C	3	80	75 / 37	1,5...35	1SCA105402R1001
OT100F3C	3	100	80 / 37	10...70	1SCA105008R1001
OT125F3C	3	125	90 / 45	10...70	1SCA105037R1001

Pro čtyřpólové provedení použijte kombinaci třípólového přepínače a 2ks přídatných čtvrtých pólů OTP_...FP

Přídavné čtvrté póly

Připínají se na levou a pravou stranu 3-pólových přepínačů

OTPS40FPN ¹⁾	OT16...40	40	23 / 11	0,75...10	1SCA105001R1001
OTPS40FPN ²⁾	OT16...40	40	23 / 11	0,75...10	1SCA105000R1001
OTPS80FP ³⁾	OT63...80	80	75 / 37	1,5...35	1SCA105461R1001
OTPS125FP ³⁾	OT100...125	125	90 / 45	10...70	1SCA105099R1001

montáž na: ¹⁾levou, ²⁾pravou, ³⁾obě strany 3-pólových přepínačů

Rukojeti

Rukojeti pro přímou montáž na přepínač, neuzamykatelné, nepotřebují hřídel

Typ	Barva	Pro přepínač	Výška rukojeti	Objednací číslo
OHBS2/1	Černá	OT16...80F3C	13 mm	1SCA109090R1001
OHBS3/1	Černá		18 mm	1SCA108319R1001
OHBS9/1	Černá	OT100...125F3C	16 mm	1SCA108689R1001

Rukojeti pro přímou montáž na přepínač, uzamykatelné ve vypnuté poloze, nepotřebují hřídel

OHBS12/1	Černá	OT16...80F3C	19 mm	1SCA109094R1001
OHBS11/1	Černá	OT100...125F3C	20 mm	1SCA109093R1001

Rukojeti pro vyvedení ovládání na přední panel rozváděče, potřebují hřídel OXP_

Rukojeti blokují otevření dveří rozváděče v obou spínacích polohách nebo v uzamčené vypnuté poloze. Možnost uzamčení všech poloh až třemi visacími zámkami o průměru závěsu 5...10 mm. Krytí IP65

OHB45J6E311	Černá	OT16...125F3C	45 mm	1SCA022817R2130
OHY45J6E311	Žluto-červená		45 mm	1SCA022817R2300

Hřídele

Typ	Délka [mm]	Pro přepínač	Pro rukojet	Objednací číslo
OXP6x150	150	OT16...125F3C	OHB45J6E311 OHY45J6E311	1SCA022295R5600
OXP6x170	170			1SCA108224R1001
OXP6x265	265			1SCA108225R1001
OXP6x400	400			1SCA108226R1001

Pomocné kontakty

Typ	Funkce a popis	Montáž na stranu přepínače	Max. počet	Objednací číslo
OA1G10	1/0 13-14 (43-44)	pravou	2	1SCA022353R4970
OA7G10	1/0 13-14 (43-44)	levou	2	1SCA022673R1140
OA1G01	0/1 21-22 (31-32)	levou	2	1SCA022353R4890
OA3G01	0/1 21-22(31-32)	pravou	2	1SCA022456R7410
OA2G11*	1/1 13-14, 21-22	obě	2+2	1SCA022379R8100

* pouze pro 3-pólové provedení. Nelze použít s přídatnými čtvrtými póly

Přídavné kryty svorek

Připínají se přímo na přepínače. Pro úplnou ochranu svorek 3-pólového přepínače z obou stran jsou potřeba čtyři 3-pólové kryty (pro 4-pólové provedení + čtyři jednopólové kryty)

Typ	Pro 3-pólový přepínač	Objednací číslo
OTS40T3	OT16...40F3C	1SCA105317R1001
OTS63T3	OT63...80F3C	1SCA022353R6750
OTS125T3	OT100...125F3C	1SCA022379R9680
Pro přídatný čtvrtý pól		
OTS40T1	OTPS40FP	1SCA105314R1001
OTS63T1	OTPS80FP	1SCA022353R6910
OTS125T1	OTPS125FP	1SCA022379R9760

Paralelní přípojovací svorky

Umožňuje připojení dvou vodičů do jedné svorky přepínače. Sada obsahuje 3ks svorek

Typ	Pro přepínač	Průřez přípojovacích vodičů	Objednací číslo
OZXT3	OT100...125F3C	2x Al/Cu 6...50 mm²	1SCA022639R0720